

国家検定型式番号		受第29～5号		地区音響装置 ※4, 5	DC24V 600mA (BC-BL+, B1...B25) 非常放送時地区音響停止機能 (EB+-EB-)				
自主評定型式承認番号		A-17-5			非常放送連動 ※5, 6	無電圧接点 (EC-EF, EA1...EA25) 接点容量 DC30V 1A			
主な機能		自動試験機能、部屋番号表示機能 液晶ガイド機能、音声ガイダンス機能 発報階音声メッセージ機能 連動設定PC対応、自己診断機能 非常放送連動機能付 地区音響逐次鳴動機能付 地区音響拡大警報機能付 回線種別切替機能 (自火報/防排煙/諸警報) プッシュトーク機能 増設スピーカー連動機能 履歴確認(液晶)機能 (発報/操作/トラブル)				蓄積型感知器は接続できません。 熱感知器(電子式自己保持タイプ)以外 (一般熱感知器(接点式)・差動分布型感知器(空気管式))は、 1回線あたりの接続数に制限はありません。 PX感知器(2信号)は、同一回線にPX以外の感知器・発信機 との混在接続はできません。 終端器が終端抵抗10kΩの場合 A:熱感知器(電子式自己保持タイプ):80個まで B:煙感知器(1種、2種、3種):30個まで C:煙感知器(2信号):20個まで D:光電式分離型感知器:1セット E:差動式分布型感知器(熱電対式):5個 F:炎感知器:4個 G:PX感知器+PX発信機:30個 但し、PX感知器(2信号)は20個まで 上記感知器が混在する場合、上記条件に加え A+4C+ $\frac{8}{3}$ (B+G)+20F+16E≤80を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 終端器が終端抵抗20kΩの場合 A:熱感知器(電子式自己保持タイプ):20個まで B:煙感知器(1種、2種、3種):7個まで C:煙感知器(2信号):5個まで D:光電式分離型感知器:接続不可 E:差動式分布型感知器(熱電対式):1個 F:炎感知器:1個 G:PX感知器+PX発信機:7個 上記感知器が混在する場合、上記条件に加え A+4C+ $\frac{8}{3}$ (B+G)+20F+16E≤20を満足すること 光電式分離型感知器は接続不可 終端器がPXアドレス付終端器、又はPX発信機の場合 A:熱感知器(電子式自己保持タイプ):80個まで B:煙感知器(1種、2種、3種):63個まで C:煙感知器(2信号):40個まで D:光電式分離型感知器:1セット※ E:差動式分布型感知器(熱電対式):10個 F:炎感知器:8個 G:PX感知器+PX発信機:63個 但し、PX感知器(2信号)は20個まで 上記感知器が混在する場合、上記条件に加え A+4C+ $\frac{8}{3}$ (B+G)+20F+16E≤168 を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 ※終端器がPX発信機の場合は、接続不可			
回線数		自火報兼用 20回線 自火報防排煙兼用 10回線 ガスもれ 10回線					自火報定格 感知器接続数 (個/回線)	無電圧接点出力(IC-I1...I30) 接点容量 DC30V 1A	
地図版サイズ		A2縦 サイズ						表示灯 DC24V 840mA (U+-U-)	
共通 定格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 65VA 警報時最大 180VA						増設スピーカー 配線長 φ0.9:50m以下 φ1.2:100m以下 WQN970W (3台まで) 又は EC95352 (1台まで) (※パナソニック製)	
	予備電源	DC24V 3500mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 (充電方式:トリクル充電 充電電流70mA)						代表移信接点 ※2	
	副受信機 電源・音響	DC24V 220mA (I+, IB+ - I-)						無電圧接点 (Fc1-Fa1・Fb1) (Fc2-Fa2・Fb2) (Fc3-Fa3) (Fc4-Fa4・Fb4) (Fc5-Fa5) 接点容量 DC30V 1A 個別移信停止用オプションスイッチ 5回路(OP1~OP5)	
	副受信機 ※1	無電圧接点出力(IC-I1...I30) 接点容量 DC30V 1A						感知器電圧・電流 DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下(Cn-L1...L30) 最遠長2Km	
	表示灯	DC24V 840mA (U+-U-)						終端器 ※3	
	増設スピーカー	配線長 φ0.9:50m以下 φ1.2:100m以下 WQN970W (3台まで) 又は EC95352 (1台まで) (※パナソニック製)		終端抵抗器 10kΩ 終端抵抗器 20kΩも対応可能 PXアドレス付終端器(NSY453) PX発信機					
自火 報定 格	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下(Cn-L1...L30) 最遠長2Km		蓄積時間 公称蓄積時間 60秒 煙感知器の場合 60秒 熱感知器の場合 10秒					
	終端器 ※3	終端抵抗器 10kΩ 終端抵抗器 20kΩも対応可能 PXアドレス付終端器(NSY453) PX発信機		消火栓始動 無電圧接点(H1-H2) 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯(24V 5mA)(HL1-HL2)					
	主音響装置	警報音(断続音)+音声メッセージ 85dB以上							

型式番号	受第29～5号	制定日	2020年10月 1日 改	日本ドライケミカル株式会社	
種別	GP型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品名	PX地図式受信機 GP型1級複合受信機40回線(自動試験機能付) 地図式(A2縦)自立型 仕様書	品番 図番	NBC920BEA40 3Y-07211-AP-40L 1/2

防排煙定格	ロック接続容量	DC24V 1回線あたり最大容量2A 全回線同時作動最大容量2A (DC-D21・D30)	検知器電源定格	常用電源	AC100V 50/60Hz (BP1-BP2) 消費電力 警戒時/警報時最大 125VA
	作動音響装置	警報音 (断続音) 70dB以上		予備電源	DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 (充電方式:トリクル充電 充電電流24mA)
諸警報定格	諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC-N1・・・N5)		出力電圧・電流	DC24V 1A (BG1+-BG1-)
	諸警報音響装置	警報音 (断続音) 70dB以上		接続検知器	有電圧出力型 DC24Vタイプ
ガスもれ定格	ガス漏れ検知器 および 中継器接続数	ガス漏れ検知器 ・有電圧出力型 1個/回線まで (中継器を使用しない場合) 適用検知器:監視時、ガスもれ時、トラブル時 に下表の電圧を出力できる検知器		検知器接続数	10個まで
		ガス漏れ中継器 ・NCH605FX05 2個/回線まで(直列接続の場合) ガス漏れ中継器(表示灯) ・NCH606FX 1個/回線まで(中継器を使用しない場合)		検知器配線抵抗 ※7	接続数により異なりますのでご注意ください。
	標準遅延時間	約50秒		使用周囲温度	0~40℃
	主音響装置	警報音(連続音)+音声メッセージ 70dB以上	質量	約150kg	
	外部配線抵抗	50Ω以下	通用図面	外觀図	3A-07211-AP-40L
	付属品:電話機 1台 ※1. 131以上に出力を増やす場合は、別売の移行リレーユニット30回線を受信機に取り付けたうえで、受信機と副受信機の接続を行ってください。 ※2. 代表移行接点は、設定により用途を変更することができます。出荷時設定は(Fc1-Fa1・Fb1)(Fc2-Fa2・Fb2)(Fc3-Fa3)は火災代表および防排煙感知器代表、(Fc4-Fa4・Fb4)はガスもれ代表、(Fc5-Fa5)はガス漏れ検知器故障代表になっています。(詳しくは設定説明書を参照してください。) ※3. 20kΩ終端抵抗器を接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「20K」に、 <input type="checkbox"/> アドレス付終端器を接続する場合は、「AD64 シュウタンキ」に、 <input type="checkbox"/> 発信機を接続する場合は、「AD64 タンマツ」にしてください。 ※4. 非常放送側の接続端子に終端抵抗器10kΩを接続してください。地区音響装置は、自動試験機能対応音響装置(NYB915EXB、BVR92501(パナソニック製))音響装置用終端器(NYY915)が必要です。また、ソフト設定により、地区音響出力を空き回線(導通機能無)に設定が可能です。 ※5. (B1・・・B25)と(EA1・・・EA25)は端子を兼用し、ジャンパ設定により受信機一括で切替えます。 ※6. 無電圧接点(EC-EF)は発信機発報、または、第2報目の感知器発報の場合、スプリンクラー放出入力時に出力されます。 ※7. 検知器電源から最も離れたガス漏れ検知器までの配線長(片道)は、次の式で求めることができます。 $\text{配線長(m)} = \frac{26500}{R \times N}$ R:配線抵抗 φ0.9mm・・・29.2Ω/km φ1.2mm・・・15.8Ω/km N:ガス漏れ検知器接続数 ※8. パソコン上の専用ツール(FP2TG(ver4))で作成し、SDカードに出力した設定データを受信機に読み込むことができます。FP2TG(ver4)で受信機の設定データを作成する場合は、FP2TG(ver4)の受信機構成設定を間違わないよう正しく行ってください。正しくない受信機構成設定で作成した設定データは、受信機に読み込むことができません。	FP2TG(ver4)受信機構成設定 ※8		自動試験	有
		回線設定		プリンタ	なし
				防排煙回線数	10
				ガスもれ回線数	10
				地区音響出力数	25
			移行出力数	30	

(ご注意)・蓄積型煙感知器は接続できません。

・電話機は、受信機内に収納することができます。

・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤の消費電流をご確認ください。

(表示灯・地区音響装置・総合盤も現行商品にお取替することをおすすめします。)

・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。(電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。)

・SDカードは付属していません。別途ご購入ください。

パナソニック(株)製のSDカードあるいはSDHCカードをお使いいただくことをおすすめします。

型式番号	受第29~5号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	GP型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品名	PX地図式受信機 GP型1級複合受信機40回線(自動試験機能付) 地図式(A2縦)自立型 仕様書	品番 図番	NBC920BEA40 3Y-07211-AP-40L 2/2