

主要部品 材質	構成要素		材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 0)	オイスターグレー日塗工B25-80A (マンセル5Y8/0. 5近似) 5分ツヤ	粉体塗装	粉体塗装	
	枠	鋼板 (t 1. 6)				

枠

扉

217

100°

地区灯

280

400

200

火災表示

電話ジャック

ブザー

警報停止スイッチ

定位スイッチ灯

停止スイッチ灯

36.3

12.5

1.5

68.5

263

68.5

D1

RS

RP

LS

LP

Bz1

D2

D3

R1

R15

L1

L15

主音響鳴動回路

副受信機電源

音響装置

B-TCT

電話

IC11-I15

副受信機内部回路図

記号	名 称
S1	警報停止スイッチ
Bz1	主 音 響
J	電話ジャック
LP	定位スイッチ灯
LS	停止スイッチ灯
L	地 区 灯
R	抵 抗
D	ダイオード

定 格	入力電圧	DC24V
	最大消費電流 (DC24V時)	68mA
		〔ブザー 20mA〕
		〔定位スイッチ灯 3mA〕
		〔地区灯 3mA/1窓×15窓=45mA〕
	音 量	70dB以上 (断続音)
	使用周囲温度	-10℃～+50℃
	質 量	3Kg

仕 様

同梱の副受信機移信用リレーユニットを使用して下さい。下記品番以外の受信機との接続時は不要です。(□□は回線数)
NBP102AE□□, NBP103AE□□
NBP102AEA□□, NBP103AEA□□
NBP102FK□□, NBP103FK□□
NBP102FKA□□, NBP103FKA□□
適合露出ボックス NBY407EJA
適合埋込ボックス BVJ8201 (パナソニック調製)

そ の 他

日本ドライケミカル株式会社

品 番

NY1403FKC15H