

国家検定型式番号		受第29～5号							
主な機能		自動試験機能、部屋番号表示機能 液晶ガイド機能、音声ガイダンス機能 発報階音声メッセージ機能 連動設定PC対応、自己診断機能 非常放送連動機能付 地区音響逐次鳴動機能付 地区音響拡大警報機能付 回線種別切替機能（自火報/諸警報） プッシュトーク機能 増設スピーカー連動機能 履歴確認（液晶）機能 （発報/操作/トラブル）							
回線数		自火報兼用 5回線 ガスもれ 5回線							
地図版サイズ		A2縦 サイズ							
共通規格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 55VA 警報時最大 90VA		自火報 定格	感知器接続数 (個/回線)	蓄積型感知器は接続できません。 熱感知器（電子式自己保持タイプ）以外 （一般熱感知器（接点式）・差動分布型感知器（空気管式））は、 1回線あたりの接続数に制限はありません。			
	予備電源	DC24V 1650mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流33mA）				終端器が終端抵抗10kΩの場合 A：熱感知器（電子式自己保持タイプ）：80個まで B：煙感知器（1種、2種、3種）：30個まで D：光電式分離型感知器：1セット E：差動式分布型感知器（熱電対式）：5個 F：炎感知器：4個 G：PX感知器+PX発信機：30個 上記感知器が混在する場合、上記条件に加え $A + \frac{8}{3}(B+G) + 20F + 16E \leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可			
	副受信機 電源・音響	DC24V 220mA (I+, IB+ - I-)				終端器が終端抵抗20kΩの場合 A：熱感知器（電子式自己保持タイプ）：20個まで B：煙感知器（1種、2種、3種）：7個まで D：光電式分離型感知器：接続不可 E：差動式分布型感知器（熱電対式）：1個 F：炎感知器：1個 G：PX感知器+PX発信機：7個 上記感知器が混在する場合、上記条件に加え $A + \frac{8}{3}(B+G) + 20F + 16E \leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器は接続不可			
	副受信機	無電圧接点出力 (IC-11・・・130) 接点容量 DC30V 1A				終端器がPXアドレス付終端器、又はPX発信機の場合 A：熱感知器（電子式自己保持タイプ）：80個まで B：煙感知器（1種、2種、3種）：63個まで D：光電式分離型感知器：1セット※ E：差動式分布型感知器（熱電対式）：10個 F：炎感知器：8個 G：PX感知器+PX発信機：63個 上記感知器が混在する場合、上記条件に加え $A + \frac{8}{3}(B+G) + 20F + 16E \leq 168$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 ※終端器がPX発信機の場合は、接続不可			
	表示灯	DC24V 840mA (U+-U-)				蓄積時間		公称蓄積時間 60秒 煙感知器の場合 60秒 熱感知器の場合 10秒	
	増設スピーカー	配線長 φ0.9:50m以下 φ1.2:100m以下 WQN970W (3台まで) 又はEC95352 (1台まで) （※パナソニック製）				消火栓始動		無電圧接点 (H1-H2) 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯 (24V 5mA) (HL1-HL2)	
	代表移信接点 ※1	無電圧接点 (Fc1-Fa1・Fb1) (Fc2-Fa2・Fb2) (Fc3-Fa3) (Fc4-Fa4・Fb4) (Fc5-Fa5) 接点容量 DC30V 1A 個別移信停止用オプションスイッチ 5回路 (OP1～OP5)				諸警報電圧・電流		DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC-N1・・・N5)	
自火報 定格	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (Cn-L1・・・L5) 最遠長2Km		諸警報音響装置		警報音（断続音） 70dB以上			
	終端器 ※2	終端抵抗器 10kΩ 終端抵抗器 20kΩも対応可能 PXアドレス付終端器 (NSY453) PX発信機							
	主音響装置	警報音（断続音）+音声メッセージ 85dB以上							
	地区音響装置 ※3, 4	DC24V 300mA (BC-BL+, B1・・・B5) 非常放送時地区音響停止機能 (EB+-EB-)							
非常放送連動 ※4, 5	無電圧接点 (EC-EF, EA1・・・EA5) 接点容量 DC30V 1A								

型式番号	受第29～5号	制定日	2020年10月 1日 改	日本ドライケミカル株式会社	
種別	GP型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品名	PX地図式受信機 GP型1級火災受信機10回線（自動試験機能付） 地図式（A2縦）壁掛型 仕様書	品番 図番	NBC919AEA10 3Y-07209-AP-10L 1/2

ガスもれ定格	ガス漏れ検知器 および 中継器接続数	ガス漏れ検知器 ・有電圧出力型 1個/回線まで (中継器を使用しない場合) 適用検知器：監視時、ガスもれ時、トラブル時 に下表の電圧を出力できる検知器 <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td>検知器の状態</td> <td>監視時</td> <td>ガスもれ時</td> <td>トラブル時</td> </tr> <tr> <td>出力電圧</td> <td>6V</td> <td>12V</td> <td>0V</td> </tr> </table> ガス漏れ中継器 ・NCH605FX05 2個/回線まで(直列接続の場合) ガス漏れ中継器(表示灯) ・NCH606FX 1個/回線まで(中継器を使用しない場合)	検知器の状態	監視時	ガスもれ時	トラブル時	出力電圧	6V	12V	0V	検知器電源定格	常用電源 AC100V 50/60Hz (BP1-BP2) 消費電力 警戒時/警報時最大 125VA 予備電源 DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 (充電方式：トリクル充電 充電電流24mA) 出力電圧・電流 DC24V 1A (BG1+-BG1-) 接続検知器 有電圧出力型 DC24Vタイプ 検知器接続数 10個まで 検知器配線抵抗 ※6 接続数により異なりますのでご注意ください。
	検知器の状態	監視時	ガスもれ時	トラブル時								
	出力電圧	6V	12V	0V								
	標準遅延時間	約50秒										
	主音響装置	警報音(連続音)+音声メッセージ 70dB以上										
	外部配線抵抗	50Ω以下										
	使用周囲温度	0~40℃										
	質量	約40kg										
	適用図面	外観図	3A-07209-AP-10L									
		操作部詳細図	3A-07209-AP-FU									
内部回路図		3S-07209-AP										
その他	付属品：電話機 1台 ※1. 代表移信接点は、設定により用途を変更することができます。出荷時設定は(Fc1-Fa1・Fb1)(Fc2-Fa2・Fb2)(Fc3-Fa3)は火災代表、(Fc4-Fa4・Fb4)はガスもれ代表、(Fc5-Fa5)はガス漏れ検知器故障代表になっています。(詳しくは設定説明書を参照してください。) ※2. 20kΩ終端抵抗器を接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「20K」に、 <input type="checkbox"/> アドレス付終端器を接続する場合は、「AD64 シュウタンキ」に、 <input checked="" type="checkbox"/> 発信機を接続する場合は、「AD64 タンマツ」にしてください。 ※3. 非常放送側の接続端子に終端抵抗器10kΩを接続してください。地区音響装置は、自動試験機能対応音響装置(NYB915EXB, BVR92501(パナソニック製))音響装置用終端器(NYY915)が必要です。また、ソフト設定により、地区音響出力を空き回線(導通機能無)に設定が可能です。 ※4. (B1・・・B5)と(EA1・・・EA5)は端子を兼用し、ジャンパ設定により受信機一括で切替えます。 ※5. 無電圧接点(EC-EF)は発信機発報、または、第2報目の感知器発報の場合、スプリンクラー放出入力時に出力されます。 ※6. 検知器電源から最も離れたガス漏れ検知器までの配線長(片道)は、次の式で求めることができます。 $\text{配線長(m)} = \frac{26500}{R \times N}$ R：配線抵抗 φ0.9mm・・・29.2Ω/km φ1.2mm・・・15.8Ω/km N：ガス漏れ検知器接続数											

(ご注意) ・蓄積型煙感知器は接続できません。

- ・電話機は、受信機内に収納することができます。但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋を利用して保管してください。
- ・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤の消費電流をご確認ください。
(表示灯・地区音響装置・総合盤も現行商品にお取替することをおすすめします。)
- ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。(電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。)
- ・SDカードは付属していません。別途ご購入ください。
パナソニック(株)製のSDカードあるいはSDHCカードをお使いいただくことをおすすめします。
- ・本回線数の受信機の設定データは、パソコン上の専用ツール(FP2TG(ver4))では作成できません。
設定は受信機盤面のソフト設定モードで行ってください。

型式番号	受第29~5号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	GP型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品名	PX地図式受信機 GP型1級火災受信機10回線(自動試験機能付) 地図式(A2縦)壁掛型 仕様書	品番 図番	NBC919AEA10 3Y-07209-AP-10L 2/2